


JOLLY

Apparecchio led per illuminazione di emergenza e sicurezza predisposto per il funzionamento permanente o non permanente con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP42 e IP65.

Emergency and safety led luminaire for permanent or non-permanent functioning with a duration of 1.5 and 3 hours and IP42 or IP65 protection degree.

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



FUNZIONAMENTO / OPERATION

DIFFUSORE / DIFFUSER

BATTERIA / BATTERY


TEMPO DI RICARICA / CHARGING TIME

AUTONOMIA / AUTONOMY


- SA - "Sempre Accesa" / "Always on"
- SE - "Solo Emergenza" / "Emergency only"
- Schermo trasparente serigrafato / Screen printed transparent screen
- Tipo 1 = 3,6Vdc 700 mAh Ni-Cd
- Tipo 2 = 3.6Vdc 7000 mAh Ni-Mh
- Tipo 3 = 3,6Vdc 1500 mAh Ni-Mh
- Tipo 4 = 7,4Vdc 1800 mAh Li-Ion
- Tipo 5 = 7,4Vdc 2600 mAh Li-Ion
- 12 / 24 h
- 1,5 h / 3 h

DIMENSIONI / DIMENSIONS

	L	L1	P	P1	H	H1	Kg
D1	270	295	40	30	125	90	0,4



FOTOMETRIA / PHOTOMETRY



INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a parete. Wall installation.	Apparecchio adatto per installazione ad incasso a muro. (ACC127) Wall recessed installation. (ACC127)	Apparecchio adatto per installazione a sospensione. (ACC129) Suspended installation. (ACC129)	Apparecchio adatto per installazione a soffitto. Surface mounting installation.	Apparecchio adatto per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso. (ACC126) Installation on plasterboard false ceilings. (ACC126)	Apparecchio adatto per installazione su barra elettrificata. (ACC128) Installation on electrified bar. (ACC128)
--	--	--	--	--	--

JOLLY IP42



Apparecchio predisposto per il funzionamento non permanente (SE= solo emergenza) con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP42. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT).

Emergency luminaire for non-permanent functioning (SE = emergency only) with a duration of 1.5 and 3 hours and IP42 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command).



Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge	Battery	Time recharge
TE800711SE15	180	11W fluo	SE	1,5	1,1	Type 1	24h
TE800911SE30	180	11W fluo	SE	3,0	2,0	Type 2	24h
TE801324SE15	270	24W fluo	SE	1,5	1,1	Type 2	24h
TE801524SE30	270	24W fluo	SE	3,0	2,0	Type 3	24h
TE801632SE15	400	32W fluo	SE	1,5	1,1	Type 2	24h
TE801832SE30	400	32W fluo	SE	3,0	2,0	Type 3	24h

SE

JOLLY PLUS IP42



Apparecchio predisposto per il funzionamento permanente o non permanente con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP42. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT).

Emergency luminaire for permanent or non-permanent functioning with a duration of 1.5 and 3 hours and IP42 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command).



Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge*	Battery	Time recharge
TE803711SA15	180	11W fluo	SA-SE	1,5	4,0	Type 2	12h
TE803911SA30	180	11W fluo	SA-SE	3,0	4,6	Type 2	24h
TE804324SA15	270	24W fluo	SA-SE	1,5	6,5	Type 4	12h
TE804524SA30	270	24W fluo	SA-SE	3,0	7	Type 4	24h
TE813132SA15	400	32W fluo	SA-SE	1,5	7,2	Type 4	12h
TE813232SA30	400	32W fluo	SA-SE	3,0	7,2	Type 4	24h

SA / SE

*W-ricarica SE-SA
*W-recharge SE-SA

JOLLY IP65



Apparecchio predisposto per il funzionamento non permanente (SE = solo emergenza) con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP65. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT).

Emergency luminaire for non-permanent functioning (SE = emergency only) with a duration of 1.5 and 3 hours and IP65 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command).



Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge	Battery	Time recharge
TE802211SE15	180	11W fluo	SE	1,5	1,1	Type 1	12h
TE802411SE30	180	11W fluo	SE	3,0	2,0	Type 2	24h
TE802824SE15	270	24W fluo	SE	1,5	1,1	Type 2	12h
TE803024SE30	270	24W fluo	SE	3,0	2,0	Type 3	24h
TE803132SE15	400	32W fluo	SE	1,5	1,1	Type 2	12h
TE803332SE30	400	32W fluo	SE	3,0	2,0	Type 3	24h

SE

JOLLY PLUS IP65



Apparecchio predisposto per il funzionamento permanente o non permanente con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP65. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT).

Emergency luminaire for permanent or non-permanent functioning with a duration of 1.5 and 3 hours and IP65 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command).

Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge	Battery	Time recharge
TE805211SA15	180	11W fluo	SA/SE	1,5	4,0	Type 2	12h
TE805411SA30	180	11W fluo	SA/SE	3,0	4,6	Type 2	24h
TE805824SA15	270	24W fluo	SA/SE	1,5	6,5	Type 4	12h
TE806024SA30	270	24W fluo	SA/SE	3,0	7,0	Type 4	24h
TE813332SA15	400	32W fluo	SA/SE	1,5	7,2	Type 4	12h
TE813432SA30	400	32W fluo	SA/SE	3,0	7,5	Type 4	24h

SA / SE

*W-ricarica SE-SA
*W-recharge SE-SA



JOLLY PLUS IP65-A



Apparecchio predisposto per il funzionamento permanente o non permanente con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP65. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT). Funzione di autodiagnosi integrata.

Emergency luminaire for permanent or non-permanent functioning with a duration of 1.5 and 3 hours and IP65 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command). Auto-test function.

Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge	Battery	Time recharge
TE808211SA15	180	11W fluo	SA/SE	1,5	4,1	Type 4	12h
TE808411SA30	180	11W fluo	SA/SE	3,0	4,7	Type 4	24h
TE808824SA15	270	24W fluo	SA/SE	1,5	6,7	Type 4	12h
TE809024SA30	270	24W fluo	SA/SE	3,0	7,2	Type 4	24h
TE814132SA15	400	32W fluo	SA/SE	1,5	7,4	Type 4	12h
TE814232SA30	400	32W fluo	SA/SE	3,0	7,7	Type 4	24h

SA / SE

AUTOTEST

*W-ricarica SE-SA
*W-recharge SE-SA



JOLLY HP IP65



Apparecchio predisposto per il funzionamento permanente o non permanente con durata di 1,5 e 3 ore e grado di protezione IP65. È possibile disabilitare, anche permanentemente, la funzione di illuminamento in emergenza (comando di INIBIT).

Emergency luminaire for permanent or non-permanent functioning with a duration of 1.5 and 3 hours and IP65 protection degree. It is possible to disable, even permanently, the emergency lighting function (INIBIT command).

Cod.	Lm	replace	Type	h	W-recharge	Battery	Time recharge
TE818640SA15	420	40W fluo	SA/SE	1,5	8,1	Type 4	12h
TE818840SA30	420	40W fluo	SA/SE	3,0	8,9	Type 4	24h
TE823650SA15	680	50W fluo	SA/SE	1,5	9,6	Type 4	12h
TE823850SA30	680	50W fluo	SA/SE	3,0	10,4	Type 5	24h
TE823910SA15	1100	100W fluo	SA/SE	1,5	11,2	Type 4	12h

SA / SE

*W-ricarica SE-SA
*W-recharge SE-SA





ACC126



ACC127



ACC128



ACC129



ACC154



ACC155



ACC156



ACC157

ACC126 Kit staffe per installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso.
Kit for recessed plasterboard false ceilings installation.

ACC127 Scatola da incasso per installazione ad incasso parete.
Box for recessed wall installation.

ACC128 Kit sospensione per installazione su barra elettrificata.
Suspension kit for installation on electrified bar.

ACC129 Kit per installazione a sospensione. Con questo kit la serie Jolly può essere utilizzata come lampada di segnalazione secondo la norma EN1838 – Kit pittogrammi fornito di serie.
Suspended installation kit. With this kit the Jolly series can be used as a signal lamp according to the EN1838 standard - Pictogram kit supplied as standard.

ACC154 Pittogramma EXIT.
EXIT pictogram.

ACC155 Pittogramma uscita con freccia a sinistra.
Exit pictogram with left arrow.

ACC156 Pittogramma uscita con freccia a destra.
Exit pictogram with right arrow.

ACC157 Pittogramma uscita con freccia in basso.
Exit pictogram with down arrow.

